

TS-MA550UF

AMPLIFICATORE MIXER 550 WATT Radio FM - Lettore USB / SDHC



- Amplificatore 550 watt 6 zone con Mixer, Radio Fm, Usb, SDHC, ingressi ausiliari, ingresso base microfonica con priorità Mic1
- N.6 ingressi con volume indipendente: 2 microfoni bilanciati e 3 Input line sbilanciati
- Ingresso base microfonica alimentata da centrale con priorità Mic1 (morsettiera)
- Uscita altoparlanti ad impedenza costante per diffusori 8 ohm e Hibrytec 23/50 ohm
- Uscita universale 6 zone a morsetti: 70 volt e 100 volt per diffusori 70/100 V.
- Uscita protetta da cortocircuito, analisi stato uscita e allarme elettroacustico
- Level meter a led e misura segnale in uscita con clipper indicator

DATI TECNICI:

Radio FM	84-108Mhz, 2micro volt, S/N 75db
Lettore Mp3	Porta usb+porta SDHC
Comandi	6 tasti tact frontali
Potenza uscita	550 watt
Distorsione TDH	inferiore 1% a 1Khz
Risposta in frequenza	25 - 19.000 hz
Uscita diffusori	4/8 ohm -70V/100V-6 uscite
Uscita ausiliare	700 ohm 1V sbilanciata-rca-
Ingressi Mic	1 Jack sbilanciati +1 base mic
Connettori aux-line	2 x RCA
Potenza assorbita	600 watt
Alimentazione	220 volt
Contenitore	Desck 2 unità
Peso	16 kg
Dimensioni	P 480 X L 370 X A 90 mm